

BRANCHEMENT AVEC 2 CAMERAS

ADRESSAGE DE LA CAMERA KDT-601/611

Tapez 1234# ou votre code maître
(led et beep beep)

Tapez 12#
(led et beep beep)

Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 3 avec en standard la valeur 0)
(led et beep)

0 = caméra 1 ID=0
1 = caméra 2 ID=1
2 = caméra 3 ID=2
3 = caméra 4 ID=3

